

## Deejay Trim 4&6

Interface audio USB pour le DJing



### Cible

DJ confirmés et semi-pro utilisant une surface de contrôle DJ sans interface audio (ex : DJ Control Steel, Vestax VCI-100, Numark Total Control, Stealth Control, etc.)

### Caractéristiques

#### 1 ? Sortie 4 canaux

Pour le mixage interne : diffusez votre mix sur les sorties 1-2 / pré-écoutez les canaux 3-4.  
Pour le mixage externe : diffusez chaque platine sur une sortie stéréo et mixez sur un mixeur analogique externe.

#### 2 ? Entrée 4 canaux (Line & Phono)

Line : connectez vos lecteurs externes MP3 / CD et mixez-les avec les morceaux stockés sur votre ordinateur

#### 3 ? Sortie casque pour la pré-écoute

Sortie stéréo jack 6,35mm pour casque avec bouton rotatif pour régler le volume.  
Réglez les canaux : sorties 3-4 pour la pré-écoute/sorties 1-2 pour le mix

#### 4 ? Entrée Microphone avec mixage sur musique de fond

Entrée mono jack 6,35mm pour le branchement d'un microphone  
Parlez sur un fond sonore sans interrompre la musique.

#### 5 ? Pré-amplis sur les entrées 4 canaux

2 pré-amplis stéréo pour le réglage du volume des entrées analogiques 4 canaux:  
2 boutons + 4 vue-mètres.  
Support des sources puissantes (ex : Lecteurs Pioneer CDJ) et des moins puissantes telles que les platines phono

#### 6 ? Hub USB 2 puissant avec alimentation secteur

Hub USB haute vitesse à 3 ports pour le branchement de votre contrôleur DJ et de tout périphérique de stockage externe. Adaptateur secteur fourni.

### Puissant : 2 modes audio

4 entrées / 4 sorties  
2 entrées / 6 sorties (pour exporter vos mix vers un mixeur externe)

### Pilotes

Mac OS 10.4 & 10.5  
Windows XP/Vista (32-bit & 64-bit) / WDM & ASIO

### Se connecte aux équipements professionnels

Sorties: jack ¼" +4dBu pour amplis de sonorisation / prises RCA -10 dBv pour mixeurs  
Entrées: pré-amplis compatibles aussi bien avec les sources puissantes (Lecteurs Pioneer CDJ) qu'avec les sources peu puissantes (platines phono)

### Polyvalent : Hub USB 2 intégré

Connectez votre contrôleur DJ  
Adaptateur secteur inclus: pour protéger le son des fluctuations d'alimentation du bus USB  
Hub multi-TT: performances élevées sur tous les ports

### Vu-mètres

Visualisez le niveau des canaux en entrées et sortie  
6 LEDs par canal : visualisez l'état de chaque canal

## Convivial

Châssis métallique élégant

Vu-mètres en face avant : surveillez les réglages aussi bien assis que debout

Prises situées en face arrière (sauf prises casque et micro et un port USB) : Votre interface ne ressemblera pas à un plat de spaghetti une fois tous les branchements effectués

## Caractéristiques

Spécifications	Carte son USB pour PC/Mac, 2 modes - 4 canaux en entrée/4 en sortie Ou - 2 canaux en entrée/6 en sortie + Hub USB intégré à 3 ports (USB 2.0) + adaptateur secteur Conçue pour le DJing, avec : - préamplis sur les entrées - fonction d'atténuation sur le micro - Prise casque
Configuration minimale requise	Processeur 1,5 GHz ou supérieur 1 Go de RAM ou plus / Port USB MS Windows® XP / Vista? Ou Mac OS 10.4 / 10.5 Processeur 1,5 GHz ou supérieur 1 Go de RAM ou plus / Port USB MS Windows® XP / Vista? Ou Mac OS 10.4 / 10.5

## Autres vues



DÃ©tail



DÃ©tail



Dessus



Connectique arriÃre



Packaging